

- Scaricare e installare il software **BlackBerry Desktop Manager** dal sito:<https://www.blackberry.com/Downloads/contactFormPreload.do?code=A8BAA56554F96369AB93E4F3BB068C22&dl=5E695511C1F9656B8E3E63DAB060F469>
- Collegare il palmare al PC e sulla richiesta di utilizzo come memoria di massa sul device selezionare e cliccare su No.
- Far partire il programma Desktop Manager.
- Selezionare **Opzioni** quindi **Impostazioni di connessione**, selezionare **USB** dal menu a tendina e premere OK
- Tasto destro sull'icona **Risorse del Computer** sul desktop e scegliere **Gestione** dal menu
- Sfogliare **Gestione Periferiche** ed espandere la voce **Porte (COM e LPT)**
- Prendere nota di quali porte vengono utilizzate dal BlackBerry
- Espandere la sezione **Modem**, cliccare col tasto destro sulla voce "**Modem standard**" che utilizza una delle porte precedentemente controllate e scegliere "**Proprietà**"
- Selezionare la scheda "**Diagnostica**" e verificare la connessione al modem tramite il pulsante "**Interroga Modem**". Dovrebbe apparire una lista tipo:

```

ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - BlackBerry IPmodem
AT+FCLASS=? COMMAND NOT SUPPORTED
AT#CLS=? COMMAND NOT SUPPORTED
AT+GCI? COMMAND NOT SUPPORTED
AT+GCI=? COMMAND NOT SUPPORTED
ATI1 - Research In Motion / BlackBerry IPmodem
ATI2 - Research In Motion / BlackBerry IPmodem
ATI3 - Research In Motion / BlackBerry IPmodem
ATI4 - Research In Motion / BlackBerry IPmodem
ATI5 - Research In Motion / BlackBerry IPmodem
ATI6 - Research In Motion / BlackBerry IPmodem
ATI7 - Research In Motion / BlackBerry IPmodem

```

- Selezionare la scheda "**Avanzate**" e inserire la seguente stringa di connessione:

```
+cgdcont=1,"IP","ibox.tim.it",,0,0
```

- Creare una **nuova connessione di rete** (Start - Impostazioni - Connessioni di rete - Creazione guidata nuova connessione)
- Scegliere l'opzione "**Connessione ad Internet**" e "**Imposta connessione manualmente**"
- Selezionare "**Connessione tramite modem remoto**" e selezionare il "**Modem standard**" precedentemente configurato
- Impostare un nome per la connessione
- Inserire il numero di telefono ***99#**
- Lasciare in bianco i campi Nome Utente e Password

From:
<https://wiki.unitn.it/> - **Wiki UniTn**

Permanent link:
<https://wiki.unitn.it/pub:bb-modem-usb>

Last update: **2009/05/12 11:55**