

## Parametri per l'accesso alla rete unitn-x da smarthphone android

Parametri:

<b>ssid</b>	unitn-x	
<b>Metodo EAP</b>	PEAP	
<b>Autenticazione fase 2</b>	MSCHAPv2	
<b>Certificato CA</b>	Utilizza certificati di sistema	
<b>Dominio</b>	unitn.it	
<b>Identità</b>	nome_utente@unitn.it	NB: controllare che non venga inserito uno spazio alla fine
<b>Identità anonima</b>	lasciare vuoto	
<b>Password</b>	<password unitn>	

The screenshot shows the configuration interface for a network named 'unitn-x'. At the top, the status bar shows '3 ITA', signal strength, Wi-Fi, 95% battery, and the time 10:13. The title bar has a back arrow and the name 'unitn-x'. The settings are as follows:

- Metodo EAP:** PEAP (with a right arrow)
- Autenticazione fase 2:** MSCHAPv2 (with a right arrow)
- Certificato CA:** Utilizza certificati di sistema (with a right arrow)
- Dominio:** unitn.it (with a hint 'Specifica un dominio' below it)
- Identità:** nome\_utente@unitn.it
- Identità anonima:** (empty field)
- Password:** A field with dots and a visibility icon (an eye with a slash).
- ☐ Mostra opzioni avanzate

At the bottom are two buttons: 'ANNULLA' and 'SALVA'.

**Attenzione: su alcuni smartphone viene aggiunto uno spazio dopo @unitn.it, toglierlo altrimenti non sarà possibile connettersi**

From:

<https://wiki.unitn.it/> - **Wiki UniTn**

Permanent link:

[https://wiki.unitn.it/pub:istruzioni.802.1x\\_android](https://wiki.unitn.it/pub:istruzioni.802.1x_android)



Last update: **2019/10/23 09:48**